БЛОК ПИТАНИЯ

БП-2С



ПАСПОРТ

Скачано с техключи.рф

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания универсальный **БП-2С** предназначен для питания домофонных систем и дополнительного оборудования производства «Метаком».

Мощность нагрузки не должна превышать 16,5 Вт. Выходное напряжение обмотки 13В блока питания нестабилизированное. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Блок питания может эксплуатироваться в интервале температур от -20 до +30 °С при относительной влажности воздуха не более 95%.

Блок питания имеет защиту от короткого замыкания по входу, и защиту от перегрузки по каждому из выходов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей сети переменного тока	**Выходные напряжения постоянного тока* (при максимальном токе нагрузки)**	**Максимальный ток нагрузки**
220 ± 22 В	13±1 В	0,8 А
	12 В стабилизированное	0,3 А

Примечание*: при токе потребления нагрузки меньше максимального выходное напряжение обмотки 13 В увеличивается, так как в блоке питания отсутствует стабилизация выходного напряжения 13В.

Потребляемая мощность от сети при номинальном напряжении питания и максимальном токе нагрузки	не более 20 Вт.
Масса блока без упаковки	не более 0.8 кг.
Габариты блока (без шнура), не более	96 х 78 х 85 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БП-2С	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Блок питания не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей.
- Подключите провода к колодке в соответствии с напряжением питания

Скачано с техключи.рф

и потребляемым током вашего изделия.

- Подключите блок к сети переменного тока 220В через автомат защиты.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие блока питания **БП-2С** требованиям ТУ 6652-001-59879795-2003 при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок питания **БП-2С** соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "Метаком-плюс"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,
тел.: (4832) 68-28-24, 68-28-25.

www: http://www.metakom-plus.ru
e-mail: os@metakom-plus.ru

РС
АВ 32

Товар сертифицирован

Скачано с техключи.рф

www.metakom-plus.ru

Скачано с техключи.рф